



E4000线缆

电源线

信号线

延长线



型号 | EMCD-4000

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 连接马达（一体式马达主轴）与E4000控制器

特点 依照需求可以选择2米，4米，6米，8米的电源线（配有相应长度的空气软管）
电源线的连接器尺寸为 $\phi 30\text{mm}$ ；信号线连接器尺寸为 $\phi 16\text{mm}$
电源线与信号线应该按同等规格成套使用，不可混合搭配使用

规格参数

马达线	编号	型号	线长	标准配件	适用機種		
	9253	EMCD-4000-2M	2m	空气软管Φ6mm	BMS-4020、BMS-4040、BMS-4020RA、BMS-4040RA、BMS-4020 2M、BMS-4040 2M、EM-4020、EM-4040、EM-4020A、EM-4040A、BMS-4020-MQL、BMS-4020-MQL-2M、BMS-4040-MQL、BMS-4040-MQL-2M、BMS-4020-MQL-CHK、BMS-4020-MQL-CHK-2M、BMS-4040-MQL-CHK、BMS-4040-MQL-CHK-2M、BMS-4040-RGD-03M、BMS-4040-RGD-2M、BMS-4040RA-RGD-03M、BMS-4040RA-RGD-2M		
	9254	EMCD-4000-4M	4m				
	9255	EMCD-4000-6M	6m				
	9256	EMCD-4000-8M	8m				
	9257	EMCD-4000S-2M	2m				
	9258	EMCD-4000S-4M	4m				
	9259	EMCD-4000S-6M	6m	--	BMS-4020、BMS-4040、BMS-4020RA、BMS-4040RA、BMS-4020 2M、BMS-4040 2M、EM-4020、EM-4040、EM-4020A、EM-4040A、BMS-4020-MQL、BMS-4020-MQL-2M、BMS-4040-MQL、BMS-4040-MQL-2M、BMS-4020-MQL-CHK、BMS-4020-MQL-CHK-2M、BMS-4040-MQL-CHK、BMS-4040-MQL-CHK-2M、BMS-4040-RGD-03M、BMS-4040-RGD-2M、BMS-4040RA-RGD-03M、BMS-4040RA-RGD-2M		
	9260	EMCD-4000S-8M	8m				
	8474	E4000-PEX4	4m			螺丝M3:4个	E4000控制器

电源线信号线需同规格成套使用

8M马达线仅适用于BMS-4020、BMS-4040、EM-4020、EM-4040、BMS-4020-MQL、BMS-4040-MQL、BMS-4020-MQL-CHK、BMS-4040-MQL-CHK、BMS-4040-RGD-03M、BMS-4040RA-RGD-03M