

电子显示器

NEW



测微仪

显示器

PEACOCK

型号 | C-100HS

产地 | 日本·Peacock

产品描述

用途

从超精密检测到一般精密加工，精准满足多样化测量需求。

特点

可通过USB线直接传输数据至EXCEL，无需安装任何软件。

高亮度蓝色数码显示，视觉舒适，读数清晰，有效消除传统指针读数带来的误差，实现快速、直观的数据确认。

规格参数

| | |
|--------------|---|
| 电子显示器 | C-100HS |
| 显示位数 | 高亮度LED(蓝色)显示，7段式6位数字显示 |
| 分辨率 (mm) | 0.0001mm / 0.0005mm (出厂设定：0.0001mm) |
| 分辨率 (inch) | 0.00001inch / 0.00005inch (出厂设定：0.00001inch) |
| 响应速度 | 200mm/sec |
| 电子量表 | D-10HS (0.0001mm) / D-10SS (0.0005mm) |
| 电源 | AC100V~240V (50/60Hz) |
| 功耗 | 不超过8VA |
| 显示亮度调节 | 按DISP键：1次=亮、2次=暗、3次=关闭 |
| 复位 | 长按RESET键 |
| 数据发送 | 快按RESET键 |
| 数据输出 | USB 2.0标准输出 (USB-B接口) 模式(1)：HID键盘通信模式 (出厂设定) 模式(2)：SIMPLE模式 (与测量装置通信) |
| 输入端口 | 电子量表输入接口：ER03-R8F (Tajimi) |
| 工作温度 | 5°C ~ +40°C |