



## 棒式电磁架



型号 | KE-M

产地 | 日本·Kanetec

### 产品描述

**用途** 最适用于不规则形状部件的自动转移和进料  
例如主要用在汽车相关厂家的铸件等零部件

**特点** 吸附面是单个长杆，能通过调整整流控制器的电压来逐个提升随机放置在桶中的部件

## 规格参数

型号	尺寸 ( mm )										最大吸着力	电压	电流 ( A )	使用率	适用整流器
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					
KE-M1	60	40	-	-	50.8	12	SR6	30	2-M6深10	15	20N ( 2kgf )	DC90V	0.12	50%ED	RH-M102C RH-M105B RH-M205B RH-M210B KR-N101A KR-N103A
KE-M2	100	55	25	30	76.3	25	SR12.5	50	2-M8深12	25	20N ( 9kgf )	DC90V	0.33		
KE-M3	160	80	30	50	114.3	35	SR17.5	80	2-M12深20	40	250N ( 25kgf )	DC90V	0.77		